

Androidエージェント 対応端末表

2019/10/15

目次

1	Device Owner Mode無効時の制約	3
2	対応端末	
	2.1 Android 9.0以降	4
	2.2 Android 6.0以降	8

1 Device Owner Mode無効時の制約

・Device Owner Mode を利用しなかった場合、下記制約が発生します。

Android OS	メーカー	制約
全バージョン	メーカー共通	ライセンス認証中に、エージェントのアンインストールを行ってしまう。
7.0以降	メーカー共通	スクリーンロックパスワードが既に端末に設定されていると、管理サイトのリモート操作からスクリーンロックパスワードの変更・解除ができない。
7.0以降	LG Electronics	「スクリーンロック」設定でパスワードの強制化を行うと、端末操作不能になってしまう。 * パスワードポリシー「制限なし」を設定して同期すると復帰する
8.0以降	メーカー共通	Wi-Fiフィルタリングが動作しない

2.1 Android 9.0以降

赤字は変更箇所

⊙	… 対応済み
×	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制約今後も対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 Android 9.0以降は、PlayStore版のみ対応しております。対応verは下記の通りです。
 ・エージェント(ver.9.5.11.4以降)
 ・Browser(ver.1.2.7.102以降)
 ・ウイルス対策(ver.2.4.1063以降)
 ※従来版は対応しておりませんので、ご了承ください。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報 基本情報				対応状況																												追加情報							
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	制約事項	備考			
							アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	Wi-Fiフィルタリング	Wi-Fiフィルタリング	Wi-Fiフィルタリング	お気に入り	通知表示	電源ロック	パスワード入力	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック		1. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます 2. 「スクリーンロック解除失敗ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。	1. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 2. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応 ・「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 ・ 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。		
15	docomo	SHARP	AQUOS R2	SH-03K	9.0	○	⊙	⊙	○	⊙	na	na	—	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na		1. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます 2. 「スクリーンロック解除失敗ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。	1. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 2. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応 ・「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 ・ 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
16	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ3	SO-01L	9.0	○	⊙	⊙	○	⊙	na	na	—	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na		1. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます 2. 「スクリーンロック解除失敗ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。	1. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 2. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応 ・「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。
17	SoftBank	SHARP	AQUOS zero	801SH	9.0	○	⊙	—	⊙	⊙	na	na	—	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na		1. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます 2. 「スクリーンロック解除失敗ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 3. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応
18	SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ3	801SO	9.0	○	⊙	⊙	○	⊙	na	na	—	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na		1. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます 2. 「スクリーンロック解除失敗ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。	1. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 2. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応 ・「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。
19	—	covia	Omni K5	OP-K19	9.0	○	⊙	⊙	○	⊙	x	—	—	x	x	⊙	○	—	—	⊙	⊙	○	x	—	⊙	⊙	⊙	na	na	na	na	na	na	na	na		1. 「復元」時、日付と時刻が「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元」失敗したとメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元に失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 端末ホームボタンがないロック画面が表示されます。 8. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※Browser Safety Managerでは赤文字のみ動作する。 9. 「Webフィルタリング」設定対象のURL/キーワードが表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10. 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が禁止できない。 11. 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※Browser Safety Managerでは動作する。 12. 「Web閲覧履歴」による履歴削除が標準ブラウザにて動作しない。 ※Browser Safety Managerでは動作する。	1. Android 10以降は、「アプリケーショントラッキング」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 2. 本端末は「番号化」非対応 * 初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 3. 「f」機能はPlayStore版エージェント非対応 ・「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※SDカードはワイプされない。 ・ 端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「シリアル番号」が異なる。 ・ 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	

2.2 Android 6.0以降

◎	… 対応済み
x	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制御今後対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報		対応状況																												付加情報			
基本情報		ver. 3.0																															
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	3.0	4.0	4.1	4.4	4.6	4.6.2	5.0	5.1	5.5	5.8	5.8.2	7.0	8.0	8.1	8.2	9.0	9.2	9.2.2	9.2.3	9.2.4	9.2.5	9.2.6	9.2.7	9.2.8	9.2.9		
1	au	HTC	HTC J butterfly	HTV31	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	x	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	au	HTC	HTC 10	HTV32	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	x	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	au	HTC	HTC 10	HTV32	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	au	HTC	HTC U1 1	HTV33	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

制約事項
 ・各番号は対応状況の○番号(4、6など)と対応する
 ・Device Owner Mode有効時の制約(◎)・Device Owner Mode無効時の制約(x)を参照

備考
 ・各番号は対応状況の◎番号(4、6など)と対応する
 ・スクリーンロック「指定回数パスワード入力に失敗」ロイヤリティ、内部ストレージのみイびされる。
 ※SDカードはワイブされない

1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。
 2. 本端末は「暗号化」非対応
 ・初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。
 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗「ロイヤリティ」、内部ストレージのみイびされる。
 ※SDカードはワイブされない

1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。
 2. 本端末は「暗号化」非対応
 ・初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。
 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗「ロイヤリティ」、内部ストレージのみイびされる。
 ※SDカードはワイブされない

1. 本端末は「暗号化」非対応
 ・初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。
 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗「ロイヤリティ」、内部ストレージのみイびされる。
 ※SDカードはワイブされない

1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。
 2. 本端末は「暗号化」非対応
 ・初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。
 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗「ロイヤリティ」、内部ストレージのみイびされる。
 ※SDカードはワイブされない

2.2 Android 6.0以降

●	… 対応済み
×	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制御今後対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報			対応状況																								追加情報						
基本情報			Ver. 3.0																								制約事項						
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	備考		
29	au	LG Electronics	isai Beat	LGV34	7.0	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、権限フラグのフラグマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「アプリケーショントラッキング」が権限フラグにて動作しない。 8. 「Webフィルタリング」が権限フラグにて動作しない。 9. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 10. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 11. 「スクリーンロック」設定時のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. 「Webフィルタリング」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 13. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 14. 「スクリーンロック」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 15. 「スクリーンロック」設定時、「自動ロックまでの時間」設定が動作しない。 16. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が権限フラグにて動作しない。 17. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 18. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 19. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 20. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 21. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 22. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 23. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 24. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 3. 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗/フリーズ時、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 4. 端末に「シリアル番号」が存在しない。 5. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
30	au	LG Electronics	isai V30+	LGV35	8.0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、権限フラグのフラグマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「アプリケーショントラッキング」が権限フラグにて動作しない。 8. 「Webフィルタリング」が権限フラグにて動作しない。 9. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 10. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 11. 「スクリーンロック」設定時のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. 「Webフィルタリング」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 13. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 14. 「スクリーンロック」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 15. 「スクリーンロック」設定時、「自動ロックまでの時間」設定が動作しない。 16. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が権限フラグにて動作しない。 17. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 18. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 19. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 20. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 21. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 22. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 23. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 24. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 3. 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗/フリーズ時、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 4. 端末に「シリアル番号」が存在しない。 5. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
31	au	LG Electronics	LG it	LGV36	8.1	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、権限フラグのフラグマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「アプリケーショントラッキング」が権限フラグにて動作しない。 8. 「Webフィルタリング」が権限フラグにて動作しない。 9. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 10. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 11. 「スクリーンロック」設定時のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. 「Webフィルタリング」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 13. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 14. 「スクリーンロック」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 15. 「スクリーンロック」設定時、「自動ロックまでの時間」設定が動作しない。 16. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が権限フラグにて動作しない。 17. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 18. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 19. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 20. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 21. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 22. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 23. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 24. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 3. 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗/フリーズ時、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 4. 端末に「シリアル番号」が存在しない。 5. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
32	au	Panasonic	TOUGHPAD	FZ-N1CKLAAZJ	6.0	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、権限フラグのフラグマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「アプリケーショントラッキング」が権限フラグにて動作しない。 8. 「Webフィルタリング」が権限フラグにて動作しない。 9. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 10. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 11. 「スクリーンロック」設定時のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. 「Webフィルタリング」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 13. 「お気に入り」によるブックマーク追加が権限フラグにて動作しない。 14. 「スクリーンロック」設定時に権限フラグの設定が停止できない。 15. 「スクリーンロック」設定時、「自動ロックまでの時間」設定が動作しない。 16. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が権限フラグにて動作しない。 17. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 18. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 19. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 20. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 21. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 22. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。 23. 「インストール制限」時に禁止される「設定」アプリが起動できる。 24. 「ブラウザ」設定で「Web閲覧履歴」が有効になっている場合、履歴制御が動作しない。	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。 2. 「画面の禁止(システム)」は動作する。 3. 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗/フリーズ時、内部ストレージのみワイプされる。 4. SDカードはワイプされません。 5. 端末に「シリアル番号」が存在しない。 6. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 7. Wi-Fi設定に関して管理サイトで「Hidden属性」にチェックを入れない設定をしてもHidden属性のSSIDが検索できません。 8. ストア版エージェント利用時に、管理サイトで配信したクライアント証明書をインストール出来ない。	

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎ ... 対応済み
 × ... 非対応
 ○ ... 一部機能が使用不可
 - ... 制御今後も対応予定なし
 na ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報		対応状況																																追加情報					
基本情報		Ver. 3.0																																制約事項 +各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する +Device Owner Mode利用時の制約についてはDevice Owner Mode無効時の制約を参照	備考 +各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する				
No.	キャリア	メーカー	種別/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28	29	30	31
43	au	SAMSUNG	Galaxy S8+	SCV35	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
44	au	SAMSUNG	Galaxy S8+	SCV35	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
45	au	SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
46	au	SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

◎ …… 対応済み
 × …… 非対応
 ○ …… 一部機能が使用不可
 - …… 制御今後未対応予定なし
 na …… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報			対応状況										追加情報														
No.	キャリア	メーカー	種別/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
50	au	SAMSUNG	Galaxy S9+	SCV39	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51	au	SAMSUNG	Galaxy Note9	SCV40	8.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
52	au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
53	au	SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

◎	... 対応済み
X	... 非対応
○	... 一部機能が使用不可
—	... 制約今後対応予定なし
na	... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報			対応状況		対応機種																	付加情報															
基本情報			対応状況		ver. 3.0		4.0		4.4		4.6		5.0		5.5		5.8		7.5		8.0		8.1		8.2		8.2		8.2								
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応							
67	au	SHARP	AQUOS sense	SHV40	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
						<p>制約事項</p> <p>・各番号は対応状況欄の+番号(41, *2など)と対応する</p> <p>・Device Owner 作動時の強制制約をすべて「Device Owner Mode無効時の制約」を参照</p> <ol style="list-style-type: none"> 「復元」時、日付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 「リモートロック」画面で設定アプリを禁止できない 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブに表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない 「Web-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が停止できない 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「アプリケーション強制配信」設定で、検証が必要なURLに設定されたアプリケーションのインストールができない。 「アプリケーション強制配信」設定時、「アプリケーション禁止」で、インストール制限をかけていても強制配信ができてしまう。 「USB」設定が動作しない 																															<p>備考</p> <p>・各番号は対応状況欄の◎番号(◎1, ◎2など)と対応する</p> <ol style="list-style-type: none"> Android 8系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 本端末は「暗号化」非対応 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗しフリーズ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされる。 端末に「シリアル番号」が存在しない 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
68	au	SHARP	AQUOS sense	SHV40	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
						<ol style="list-style-type: none"> 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 「アプリケーション禁止」で設定アプリを禁止できない 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 「アプリケーション強制配信」設定時、「アプリケーション禁止」で、インストール制限をかけていても強制配信ができてしまう。 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。 																															<ol style="list-style-type: none"> 本端末は「暗号化」非対応 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗しフリーズ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされる。 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
69	au	SHARP	AQUOS R compact	SHV41	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
						<ol style="list-style-type: none"> 「復元」時、日付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブに表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない 「Web-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が停止できない 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「アプリケーション強制配信」設定で、検証が必要なURLに設定されたアプリケーションのインストールができない。 「アプリケーション強制配信」設定時、「アプリケーション禁止」に変更しても、有効になった通知は表示されるがUSB接続が許可されない。 ※USBを再接続する際に接続することができ 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。 																															<ol style="list-style-type: none"> Android 8系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 本端末は「暗号化」非対応 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗しフリーズ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされる。 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
70	au	SHARP	AQUOS R2	SHV42	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
						<ol style="list-style-type: none"> 「復元」時、日付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 「復元」時、復元が完了しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブに表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない 「Web-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が停止できない 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない ※「browser Safety Manager」では動作する。 「アプリケーション強制配信」設定で、検証が必要なURLに設定されたアプリケーションのインストールができない。 「アプリケーション強制配信」設定時、「アプリケーション禁止」で、インストール制限をかけていても強制配信ができてしまう。 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。 																															<ol style="list-style-type: none"> Android 8系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 本端末は「暗号化」非対応 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗しフリーズ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされる。 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。

2.2 Android 6.0以降

● ... 対応済み
 ✕ ... 非対応
 ○ ... 一部機能が使用不可
 - ... 制約/今後対応予定なし
 -na ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報				対応状況																												付加情報					
基本情報				Ver. 3.0																																	
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	3.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	
71	au	SHARP	AQUOS sense2	SHV43	8.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								<p>制約事項 ・各番号は対応状況欄の○番号(41、42など)と対応する ・Device Owner Mode有効時の制約をすべて「Device Owner Mode無効時の制約」を参照</p> <p>備考 ・各番号は対応状況欄の○番号(41、42など)と対応する</p> <p>1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定時にWi-Fi接続設定、「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 8. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 9. 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定ができない。 10. 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 11. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 12. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 13. 「スクリーンロック解除要ロック」で、端末の再起動でロック解除失敗のカウントがリセットされます。 14. 「アプリケーション強制制御」設定で、認証が必要なURLに配置されたアプリケーションのインストールができない。 15. 「アプリケーション強制制御」設定時、「アプリケーション禁止」にて、インストール制御をかけていても強制制御ができません。 16. 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグの設定を変更する度に、USB接続無効の通知が表示される。</p>																													
72	au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SOT31	6.0	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								<p>1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」「24時間表示」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定時にWi-Fi接続設定、「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 6. 「アプリケーション禁止」設定で、スマートフォンが復元できない。 7. 「リモートロック」画面で通知領域が表示される。 8. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10. 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定ができない。 11. 「Wi-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が行えない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 12. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 13. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 14. 「アプリケーション禁止」設定で、「アプリケーションインストール制限」によるapkファイルのインストールが禁止出来ない。 ※OSバージョンアップ時に「アプリケーション禁止」でパッケージを禁止することによりインストール禁止が可能。 15. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 16. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 17. 「アプリケーション強制制御」設定で、認証が必要なURLに配置されたアプリケーションのインストールができない。 18. 「アプリケーション強制制御」設定時、「アプリケーション禁止」にて、インストール制御をかけていても強制制御ができません。 19. 「USB」設定を「禁止」から「許可」または「設定なし」に変更しても、有効になった通知は表示されるがUSB接続が許可されない。 ※USBを再接続するとPCに接続することができる。 20. 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。</p>																													
73	au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SOT31	7.0	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								<p>1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定時にWi-Fi接続設定、「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 6. 「アプリケーション禁止」設定で、スマートフォンが復元できない。 7. 「リモートロック」画面で通知領域が表示される。 8. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10. 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定ができない。 11. 「Wi-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が行えない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 12. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 13. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 14. 「アプリケーション禁止」設定で、「アプリケーションインストール制限」によるapkファイルのインストールが禁止出来ない。 ※OSバージョンアップ時に「アプリケーション禁止」でパッケージを禁止することによりインストール禁止が可能。 15. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 16. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 17. 「アプリケーション強制制御」設定で、認証が必要なURLに配置されたアプリケーションのインストールができない。 18. 「アプリケーション強制制御」設定時、「アプリケーション禁止」にて、インストール制御をかけていても強制制御ができません。 19. 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。</p>																													
74	au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4	SOV31	6.0	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								<p>1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」「24時間表示」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定時にWi-Fi接続設定、「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 6. 「アプリケーション禁止」設定で、スマートフォンが復元できない。 7. 「リモートロック」画面で通知領域が表示される。 8. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10. 「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定ができない。 11. 「Wi-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が行えない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 12. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 13. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 14. 「アプリケーション禁止」設定で、「アプリケーションインストール制限」によるapkファイルのインストールが禁止出来ない。 ※OSバージョンアップ時に「アプリケーション禁止」でパッケージを禁止することによりインストール禁止が可能。 15. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 16. 「QRコードキチン」で「Device Owner Mode」を有効にできない。 17. 「アプリケーション強制制御」設定で、認証が必要なURLに配置されたアプリケーションのインストールができない。 18. 「アプリケーション強制制御」設定時、「アプリケーション禁止」にて、インストール制御をかけていても強制制御ができません。 19. 「USB」設定が「禁止」の時、端末のデバッグをONにする度に、USB接続無効の通知が表示される。</p>																													

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎	… 対応済み
×	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制御今後対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報			対応状況		追加情報																																		
基本情報			Ver. 3.0		制約事項																																		
No.	キャリア	メーカー	種別/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考		
79	au	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SOV33	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「暗号化」非対応 + 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 + 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)7回以降、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。 - 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
80	au	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance	SOV33	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 本端末は「暗号化」非対応 + 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 + 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)7回以降、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。 - 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない - 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
81	au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SOV34	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「暗号化」非対応 + 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 + 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)7回以降、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。 - 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 ※Setting Safety Manager制約 別紙「Androidエージェント「Setting Safety Manager 動作状況」を参照	
82	au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SOV34	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「暗号化」非対応 + 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 + 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)7回以降、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。 - 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 ※Setting Safety Manager制約 別紙「Androidエージェント「Setting Safety Manager 動作状況」を参照

2.2 Android 6.0以降

- ◎ ... 対応済み
- × ... 非対応
- ... 一部機能が使用不可
- ... 制約/今後も対応予定なし
- na ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報		対応状況																														備考	追加情報					
基本情報		ver. 3.0																																				
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
93	docomo	FUJITSU	arrows NX	F-01K	8.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
94	docomo	FUJITSU	arrows NX	F-02H	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
95	docomo	FUJITSU	arrows NX	F-02H	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
96	docomo	FUJITSU	arrows Tab	F-02K	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
97	docomo	FUJITSU	arrows SV	F-03H	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
98	docomo	FUJITSU	arrows SV	F-03H	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

◎	… 対応済み
×	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制約/今後未対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報		対応状況		制約事項																											付加情報												
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	ver. 3.0	3.1	4.0	4.1	4.4	4.6	5.0	5.1	5.5	5.8	7.5	8.0	8.1	8.2	9.0	9.2	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		10.8	10.9	11.0									
109	docomo	LG Electronics	V20 PRO	L-01J	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
110	docomo	LG Electronics	V30+	L-01K	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
111	docomo	LG Electronics	LG style	L-03K	8.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
112	docomo	LG Electronics	Nexus 5X	LG-H791	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
113	docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	SC-01G	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
114	docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8	SC-01K	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎ …… 対応済み
 × …… 非対応
 ○ …… 一部機能が使用不可
 - …… 制約今後未対応予定なし
 na …… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報		対応状況																										付加情報		
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	ver. 3.0	3.1	4.0	4.1	4.4	4.6	4.6	5.0	5.1	5.5	5.8	7.5	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		8.2	
							アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	アプリリモートロック	
130	docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel	SC-04J	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
131	docomo	SAMSUNG	GALAXY S6	SC-05G	6.0	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
132	docomo	SAMSUNG	Galaxy S6	SC-05G	7.0	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
133	docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-01H	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
134	docomo	SHARP	AQUOS sense	SH-01K	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎	… 対応済み
×	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制御今後対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報				対応状況																												追加情報				
基本情報				ver. 3.0																												制約事項 *各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する *Device Owner Mode無効時の制約については「Device Owner Mode無効時の制約」を参照				
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	備考 *各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する
140	docomo	SHARP	AQUOS EVER	SH-02J	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 「アプリケーション禁止」設定で、ミニアプリの禁止が行えない。 2. 「復元」時、サウンド設定の「自動取得」入力時「Wi-Fi」設定が復元されない。 3. 「復元」時、画面設定の「画面の明るさ」「スリープ」設定が復元されない。 4. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 5. 「復元」時、権限ツールの「アクセス」が復元されない。 6. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 7. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 8. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 9. 「リモートロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 10. Webフィルタリングが標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 11. Webフィルタリング設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. Webフィルタリング設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 13. Wi-Fi設定時にWi-Fiスリープ設定が行えない。 14. 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 15. スクリーンロック「パスワード」設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 16. Web閲覧履歴による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 17. QRコードキックテイングでDevice Owner Modeを有効にできない
141	docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-03G	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. Android 3系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(スズム)」は動作する。 2. Android 4系ではあるが、「アプリケーション禁止」設定にてAPN設定画面の禁止が可能。 3. 本端末は「権限化」非対応 * 初期状態で権限化されており、権限化の状態を変更できない。 4. 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 5. 権限化が取得できない 6. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。	
142	docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-03G	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 2. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 3. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 4. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
143	docomo	SHARP	AQUOS R	SH-03J	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 2. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 3. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 4. 本端末は「権限化」非対応 * 初期状態で権限化されており、権限化の状態を変更できない。 5. 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 6. 端末に「シリアル番号」が存在しない 7. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
144	docomo	SHARP	AQUOS R	SH-03J	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 2. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 3. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 4. 本端末は「権限化」非対応 * 初期状態で権限化されており、権限化の状態を変更できない。 5. 「スクリーンロック」指定回数(パスワード入力に失敗)ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされます。 6. 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない 7. 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。
145	docomo	SHARP	AQUOS ZETA	SH-04H	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 「復元」時、日付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、権限ツールの「アクセス」が復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元が完了しました」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「アプリケーション禁止」設定で、ミニアプリの禁止が行えない。 8. 「リモートロック」画面で通知領域が表示できる 9. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 10. Webフィルタリングが標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 11. Webフィルタリング設定対象のURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 12. Webフィルタリング設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 13. Wi-Fi設定時にWi-Fiスリープ設定が行えない。 14. 「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 15. スクリーンロック「パスワード」設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 16. Web閲覧履歴による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 *browser Safety Managerでは動作する。 17. QRコードキックテイングでDevice Owner Modeを有効にできない

2.2 Android 6.0以降

⊙	... 対応済み
X	... 非対応
○	... 一部機能が使用不可
—	... 制約今後も対応予定なし
na	... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報			対応状況		付加情報																																	
基本情報			ver. 3.0																																			
No.	キャリア	メーカー	種別/ブランド名	モデル	ファーム	対応	3.1	4.0	4.1	4.4	4.6	5.0	5.1	5.5	5.8	7.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0					
152	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ	SO-01J	8.0	○	⊙	⊙	⊙	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na			
153	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ1	SO-01K	8.0	○	⊙	⊙	⊙	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na		
154	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact	SO-02G	6.0	○	○	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙	⊙	⊙	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
155	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact	SO-02H	6.0	○	○	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙	⊙	⊙	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
156	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact	SO-02H	7.0	○	○	⊙	⊙	⊙	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎	… 対応済み
X	… 非対応
○	… 一部機能が使用不可
—	… 制約今後も対応予定なし
na	… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境で行っております。

端末情報		対応状況																								付加情報											
基本情報		ver. 3.0																																			
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
172	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ Premium	SO-04J	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
173	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ2 Premium	SO-04K	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
174	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
175	docomo	Sony Mobile Communications	Xperia XZ2 Compact	SO-05K	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
176	docomo	ZTE	MONO	MO-01J	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
177	docomo	ZTE	MONO	MO-01J	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
178	docomo	ZTE	MONO	MO-01K	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

◎ ... 対応済み
 × ... 非対応
 ○ ... 一部機能が使用不可
 - ... 制御今後対応予定なし
 ○ ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報				対応状況																												付加情報									
基本情報				Ver. 3.0	Ver. 4.0	Ver. 4.4	Ver. 4.4	Ver. 4.6	Ver. 4.6	Ver. 5.0	Ver. 5.1	Ver. 5.5	Ver. 5.5	Ver. 7.5	Ver. 8.0	Ver. 8.0	Ver. 8.0	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2	Ver. 8.2										
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	Webプロキシインストール禁止	SDカード/外部ストレージの読み取り禁止	リモートロック	カメラ/ビデオ撮影	位置情報サービス	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続	Bluetooth接続		Bluetooth接続								
191	SoftBank	Lenovo	Lenovo TAB4	701LV	7.1	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

2.2 Android 6.0以降

赤字は変更箇所

- ◎ …… 対応済み
- × …… 非対応
- …… 一部機能が使用不可
- …… 制約今後も対応予定なし
- na …… 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

端末情報				対応状況	ver.3.0																				付加情報															
基本情報																																								
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
219	-	ASUS	ZenFone 4 Max	ZC520KL	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
																								<p>制約事項</p> <ul style="list-style-type: none"> *各番号は対応状況の+番号(+1,+2など)と対応する * Device Owner Mode有効時の制約は、ページ「Device Owner Mode無効時の制約」を参照 																
																								<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> *各番号は対応状況の+番号(+1,+2など)と対応する 1. Android 5系以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 2. 本端末は「暗号化」非対応 <ul style="list-style-type: none"> * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗17回以降、内部ストレージのみアクセス可能。 * SDカードはワイプされない * 端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「ビルド番号」が異なる * 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 * 「下の設定を行わない」後、端末再起動後、エージェントが動作しない。 * 「モバイルマネージャー」=「PowerMaster」。「自動起動マネージャー」でSmart Mobile Safety ManagerをONに設定する * 「モバイルマネージャー」のバージョンにより、「自動起動マネージャー」の場所は異なります *「browser Safety Manager」の設定メニューを開けない。 																
220	-	ASUS	ZenFone 4 Selfie	ZD553KL	8.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
																								<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Android 5.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 2. 本端末は「暗号化」非対応 <ul style="list-style-type: none"> * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗17回以降、内部ストレージのみアクセス可能。 * SDカードはワイプされない * 管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない * 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 * 「モバイルマネージャー」=「PowerMaster」。「自動起動マネージャー」でSmart Mobile Safety ManagerをONに設定する * 「モバイルマネージャー」のバージョンにより、「自動起動マネージャー」の場所は異なります 																
221	-	CASIO	IT-G400	WC21M	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
																								<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 本端末は「暗号化」非対応 * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗17回以降、内部ストレージのみアクセス可能。 * SDカードはワイプされない * 端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「シリアル番号」が異なる * 端末のNFC設定が初期状態でOFFとなっているため、NFCキッキングでデバイスオーナー有効にできない。 * 「browser Safety Manager」のメニュー画面を表示させるには以下の設定が必要 * 「プログラムボタン」-「SCANNER」/「R」の項目を「Menukey」に切り替える 																
222	-	FUJITSU	ARROWS	M357	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
																								<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定のWi-Fi詳細設定「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元できませんでした」とメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7. 「リモートロック」画面で通知領域が表示される 8. 「リモートロック」画面からの緊急連絡中にホームボタンを押した際に、すぐにリモートロック画面に復帰しない。 9. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない 10. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがコントロールタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 11. 「お家に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない 12. 「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 13. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない 14. 「インストール制御」時に禁止される「設定」アプリが起動できる 15. QRコードキッキングでDevice Owner Modeを有効にできない 																
223	-	Huawei	MediaPad M3 Lite 10	BAH-W09	7.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
																								<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗17回以降、内部ストレージのみアクセス可能。 * SDカードはワイプされない * 端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「シリアル番号」が異なる * 端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 * 「モバイルマネージャー」=「PowerMaster」。「自動起動マネージャー」でSmart Mobile Safety ManagerをONに設定する * 「モバイルマネージャー」のバージョンにより、「自動起動マネージャー」の場所は異なります *「browser Safety Manager」の設定メニューを開けない。 																

2.2 Android 6.0以降

- ◎ ... 対応済み
- × ... 非対応
- ... 一部機能が使用不可
- ... 制約(今後も対応予定なし)
- na ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報		対応状況																						付加情報																
基本情報		OS	3.0	4.0	4.1	4.4	4.4	4.4	5.0	5.1	5.5	5.5	5.5	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2			
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	ファーム	対応	スリープ	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	再起動	
224	-	Huawei	P10 Plus	VKY-L29	8.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
225	-	KYOCERA	DURA FORCE PRO	KC-S702	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
226	-	Lenovo	Lenovo Tab4 8	TB-8504F	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
227	-	Lenovo	Lenovo TAB4 10 Plus	XT404F	7.1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						<p>制約事項 ・各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する ・Device Owner Mode有効時の制約は、必ず「Device Owner Mode無効時の制約」を参照</p> <p>備考 ・各番号は対応状況欄の+番号(+1,+2など)と対応する</p> <p>1. 「再起動」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2. 「復元」時、画面設定の「スリープ」設定が復元されない。 3. 「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」「SSID設定」が復元されない。 4. 「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5. 「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元」失敗したとメッセージが表示される場合がある。 6. 「復元」時、復元が完了しているが、「復元」が完了したと表示される場合がある。 7. 「再起動」画面で通知領域が表示できる。 8. 「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※browser Safety Managerでは動作する。 9. 「再起動」により標準ブラウザのURLがシークレットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10. 「Webフィルタリング」設定対象のURLがシークレットタブにて表示されるまでに、数分かかる場合がある。 11. 「Wi-Fi」設定時にWi-Fiスリープ設定が実行できない。 12. 「再起動」によるWebサイトの追加機能が標準ブラウザにて動作しない。 13. 「スクリーンロック」設定対象のパスワード設定画面が強制に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 14. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 15. 「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 16. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。 17. NFC非対応のため、NFCキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。</p> <p>1. Android 3系以降は「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「再起動」非対応 ・初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」時以降に、内部ストレージのみがワipeされる。 ※SDカードはワipeされない。 ・管理サイトでアプリのサイズ情報が取得できない。 ・端末に「シリアル番号」が存在しない。 ・下記の設定を行わないと、同期ができないことがある。 ・「設定」アプリ - 「データ使用量」 - 「データセーブ」 - 「データ通信を制限しないアプリ」にてエージェントを制限しないに設定する。</p> <p>1. Android 3系以降は「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「適応」非対応 ・初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 ・端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「シリアル番号」が異なる。 ・端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 ・端末の初期状態では、端末再起動時にエージェントを起動するまでの間、エージェントが動作しない。 ・設定アプリ「アプリ」の「設定 - Background app refresh」をONに切り替えておくと動作する。</p> <p>1. Android 3系以降は「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(システム)」は動作する。 2. 本端末は「再起動」非対応 ・初期状態で番号化されており、番号化の状態を変更できない。 ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」時以降に、内部ストレージのみがワipeされる。 ※SDカードはワipeされない。 ・端末側で確認できる「シリアル番号」と管理サイトで表示される「シリアル番号」が異なる。 ・端末の設定で、電源ON時にロック解除必須となっている場合、ロック解除するまでエージェントが動作しない。 ・「browser Safety Manager」の設定メニューを開けない</p>																																		

2.2 Android 6.0以降

◎ ... 対応済み
 × ... 非対応
 ○ ... 一部機能が使用不可
 - ... 制御今後対応予定なし
 na ... 今後検証予定

動作状況は、Device Owner Modeの利用が前提となっております。
 オレンジで色付けされたカラムは、PlayStore版エージェントの利用が前提となっております。
 各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

赤字は変更箇所

端末情報			対応状況																追加情報											
基本情報			Ver. 3.0																											
No.	キャリア	メーカー	端末/ブランド名	モデル	バージョン	3.1	3.2	4.0	4.1	4.4	4.6	4.9	5.0	5.1	5.5	5.8	5.9	7.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	
228	-	LG Electronics	Nexus 5X	Nexus 5X	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						1.「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2.「復元」時、画面設定の「画面の明るさ」/「スリープ」設定が復元されない。 3.「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4.「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5.「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 6.「復元」時、復元に失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7.「リモートロック」画面で通知領域が表示できる。 8.「リモートロック」画面からの緊急連絡先メールボタンを押した際に、すでにリモートロック画面に復帰しない。 9.「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 10.「Webフィルタリング」設定対象のURLがインターネットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 11.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 12.「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 13.「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 14.「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 15.「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 16.「アプリケーション禁止」設定で「アプリケーションインストール制御」によるアプリのインストールが禁止出来ない。 回避策「アプリケーション禁止」設定でパッケージインストーラーを禁止することによりインストール禁止が可能 17. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。																備考 *各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 +各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。								
229	-	Panasonic	TOUGH PAD	FZ-N1CKCAAZJ	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						1.「復元」時、目付と時刻の「自動取得」設定が復元されない。 2.「復元」時、画面設定の「画面の明るさ」/「スリープ」設定が復元されない。 3.「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4.「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5.「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される。 6.「復元」時、復元に失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7.「リモートロック」画面で通知領域が表示できる。 8.「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9.「Webフィルタリング」設定対象のURLがインターネットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 11.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 12.「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 13.「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 14.「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 15. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。																備考 *各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 +各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 ※SDカードが非対応 ※SDカードが非対応								
230	-	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 Tablet	SGP712	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						1.「復元」時、目付と時刻の「自動取得」/「24時間表示」設定が復元されない。 2.「復元」時、画面設定の「画面の明るさ」/「スリープ」設定が復元されない。 3.「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4.「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5.「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 6.「復元」時、復元に失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7.「リモートロック」画面で通知領域が表示できる。 8.「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9.「Webフィルタリング」設定対象のURLがインターネットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 11.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 12.「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 13.「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 14.「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 15. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。 16. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。																備考 *各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 +各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 *本端末は「待ち方」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ※SDカードが非対応								
231	-	VAIO	VAIO Phone A	VPA0511S	6.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						1.「復元」時、目付と時刻の「自動取得」/「24時間表示」設定が復元されない。 2.「復元」時、画面設定の「画面の明るさ」/「スリープ」設定が復元されない。 3.「復元」時、Wi-Fi設定の「Wi-Fi詳細設定」/「SSID設定」が復元されない。 4.「復元」時、標準ブラウザのブックマークが復元されない。 5.「復元」時、復元可能な項目は復元されるが、「復元に失敗しました」とメッセージが表示される場合がある。 6.「復元」時、復元に失敗しているが、「復元が完了しました」と表示される場合がある。 7.「リモートロック」画面で通知領域が表示できる。 8.「Webフィルタリング」が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 9.「Webフィルタリング」設定対象のURLがインターネットタブにて表示される際に、「Webフィルタリング」が動作しない。 10.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 11.「Webフィルタリング」設定時に標準ブラウザの設定が停止できない。 12.「お気に入り」によるブックマーク追加が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 13.「スクリーンロック」パスワード設定画面が強制的に表示されるまでに、数分かかる場合がある。 14.「Web閲覧履歴」による履歴制御が標準ブラウザにて動作しない。 ※「browser Safety Manager」では動作する。 15. QRコードキッキングで「Device Owner Mode」を有効にできない。 16. NFC非対応のため、Device Owner Modeを有効にできない。																備考 *各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 +各番号は対応状況欄の+番号(+1、+2など)と対応する。 *本端末は「待ち方」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ※SDカードが非対応								